

ОПИСАНИЕ
типа измерителя потерь напряжения СА210 для
Государственного реестра средств измерительной техники

Подлежит публикации
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ГП «Укрметртестстандарт»

М.Я. Мухаровский

12 2008 г.

Измеритель потерь напряжения СА210 Занесен в Государственный реестр средств
измерительной техники

Регистрационный № 42763-08
На замену № -

Выпускается по ТУ У 33.2-33293986-005:2008

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измеритель потерь напряжения СА210 (далее по тексту – измеритель) предназначен для измерения потерь напряжения во вторичных цепях однофазных и трехфазных трансформаторов напряжения, а также для измерений среднеквадратического значения напряжения, силы тока, активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности и разности фаз между напряжением и током.

Измеритель применяется для контроля вторичных цепей измерительных трансформаторов во время поверки трансформаторов и контроля их пригодности.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия измерителя при измерении потерь напряжения состоит в выполнении синхронных измерений среднеквадратических значений напряжения стационарным блоком, подключенным к зажимам трансформатора напряжения, и переносным блоком, подключенным к зажимам счетчика электрической энергии, с последующим расчетом потерь напряжения δU , %, по формуле:

$$\delta U = \frac{U_{TH} - U_{Cq}}{U_{TH}} \cdot 100 \%,$$

где U_{TH} – значение напряжения на зажимах трансформатора, В;

U_{Cq} – значение напряжения на зажимах счетчика, В.

Этот метод измерения не требует прокладывания измерительного кабеля между трансформатором напряжения и счетчиком электрической энергии.

Измеритель выполнен в виде двух основных блоков – стационарного и переносного. Связь между стационарным и переносным блоками в режиме измерения потерь напряжения осуществляется с помощью инфракрасных приемопередатчиков при совмещении блоков.

Результаты измерений потерь напряжения автоматически заносятся в память измерителя и доступны для просмотра. Архив может содержать результаты ста последних измерений. Данные, содержащиеся в архиве, могут быть считаны в память персонального компьютера через USB-порт с помощью устройства сопряжения.

Копия верна

Директор ООО „ОЛТСТЭНТ“

В. В. Лысак



Управление измерителем обеспечивается с помощью мембранный клавиатуры и экрана на жидкокристаллическом индикаторе, размещенных на переносном блоке.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Диапазон измерений потерь напряжения в диапазоне напряжения от 30 до 220 В – от минус 5 до 5 %.

2 Диапазон измерений среднеквадратического значения напряжения на частоте 50 Гц – от 1 до 250 В.

3 Диапазон измерений среднеквадратического значения силы тока на частоте 50 Гц – от 0,02 до 20 А.

4 Диапазон измерений мощности:

– активной – от 2 до 5 000 Вт (измерения выполняются в диапазоне напряжений от 10 до 250 В и в диапазоне силы тока от 0,2 до 20 А);

– реактивной – от 2 до 5000 В·А (измерения выполняются в диапазоне напряжений от 10 до 250 В и в диапазоне силы тока от 0,2 до 20 А);

– полной – от 0,2 до 5 000 В·А (измерения выполняются в диапазоне напряжений от 10 до 250 В и в диапазоне силы тока от 0,02 до 20 А);

5 Диапазон измерений разности фаз между напряжением и током первой гармоники в диапазоне напряжений от 10 до 250 В и в диапазоне силы тока от 0,2 до 20 А – от минус 180 до 180°.

6 Диапазон измерений коэффициента мощности в диапазоне напряжения от 10 до 250 В и в диапазоне силы тока от 0,2 до 20 А с указанием характера реактивности – от минус 1 до 1.

7 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении потерь напряжения, %:

$$\Delta_{\delta U} = \pm (0,01 \cdot \delta U + 0,02),$$

где δU – измеренное значение потерь напряжения, %.

8 Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении среднеквадратического значения напряжения – $\pm 1,5 \%$.

9 Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении среднеквадратического значения силы тока:

– $\pm 1,5 \%$ (измерения выполняются в диапазоне силы тока от 0,2 до 20 А);

– $\pm 5 \%$ (измерения выполняются в диапазоне силы тока от 0,02 до 0,2 А).

10 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении разности фаз между напряжением и током первой гармоники – $\pm 1^\circ$.

11 Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении полной мощности:

– $\pm 3 \%$ (измерения выполняются в диапазоне силы тока от 0,2 до 20 А);

– $\pm 10 \%$ (измерения выполняются в диапазоне силы тока от 0,02 до 0,2 А).

12 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении активной мощности, Вт:

$$\Delta_{\delta P} = \pm 0,05 \cdot S,$$

где S – измеренное значение полной мощности, В·А.

13 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении реактивной мощности, В·А:

$$\Delta_{\delta Q} = \pm 0,05 \cdot S$$

14 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении коэффициента мощности – $\pm 0,02$.

15 Пределы допускаемых дополнительных погрешностей при измерении среднеквадратического значения напряжения, силы тока, разности фаз между

Копия верна

Директор ОOO „ОЛТЕСТ“



B.B. Лисак

напряжением и током первой гармоники, активной, реактивной и полной мощности и коэффициента мощности, вызванных изменением температуры окружающего воздуха от границ нормального диапазона температур от 10 до 30 °С к границам рабочего диапазона температур от минус 10 до 40 °С на каждые 10 °С равны границам соответствующих основных погрешностей.

16 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при измерении потерь напряжения, вызванной изменением разности температур воздуха вокруг стационарного и переносного блоков от момента синхронизации до момента измерения напряжения на зажимах счетчика, в процентах, составляют ± 0,001 на каждый 1 °С разности температур.

17 Габаритные размеры блоков, входящих в состав измерителя, не более:

- 210 мм x 110 мм x 120 мм (блока стационарного);
- 230 мм x 110 мм x 65 мм (блока переносного);
- 180 мм x 70 мм x 50 мм (клещей токоизмерительных);
- 100 мм x 50 мм x 35мм (устройства сопряжения).

18 Масса измерителя в упаковке - не больше 2,5 кг.

19 Масса блоков, входящих в состав измерителя, составляет:

- 0,7 кг (блока стационарного);
- 0,7 кг (блока переносного);
- 0,5 кг (клещей токоизмерительных);
- 0,2 кг (устройства сопряжения).

20 Средняя наработка на отказ - не менее 8000 ч.

21 Полный средний срок службы - не менее 8 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится фотохимическим способом на переднюю панель переносного блока измерителя и на эксплуатационную документацию - печатным способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект измерителя содержит:

- блок переносной - 1 шт.;
- блок стационарный - 1 шт.;
- кабель измерительный - 6 шт.;
- клещи токоизмерительные - 1 шт.;
- зажимы типа "крокодил" - 6 шт.;
- устройство согласования - 1 шт.;
- элемент питания типа АА 1,5 В - 8 шт.;
- сумка укладочная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 экз. (в двух частях);
- паспорт - 1 экз.

ПОВЕРКА ИЛИ КАЛИБРОВКА

Проверка или калибровка измерителя проводится в соответствии с методикой поверки, приведенной в руководстве по эксплуатации АМАК.411439.005 РЭ1, часть2.

Методика поверки утверждена Укрметртестстандартом 11.12.2008 г.

Межповерочный интервал – 1 год.

Основные рабочие эталоны *исходящие для проведения поверки при выпуске из производства и поверки или калибровки после ремонта и во время эксплуатации:

Копия Верна

Директор ООО



В. В. Лысак

- амперметр Д553 за ГОСТ 8.711-78;
- магазин емкости Р5025 за ДСТУ 6746-75.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ У 33.2-33293986-005:2008 "Измеритель потерь напряжения СА210. Технические условия".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измеритель потерь напряжения СА210 отвечает требованиям ТУ У 33.2-33293986-005:2008.

Производитель: ООО "ОЛТЕСТ".

Адрес: 01013, г. Киев, ул. Будиндустрії, 7, тел.: 537-08-01, 331-46-21.

Директор ООО "ОЛТЕСТ"

 B. V. Лысак



Копия Верна

Директор ООО "ОЛТЕСТ"

 B. V. Лысак

