

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Микроомметры малогабаритные переносные ИКС-5

Назначение средства измерений

Микроомметры малогабаритные переносные ИКС-5 (далее – микроомметры) предназначены для оперативного измерения низкого электрического сопротивления постоянному току, в том числе переходного электрического сопротивления высоковольтных переключательных и разъединительных, низкоиндуктивных цепей аппаратов и машин в диапазоне от 0 до 10000 мкОм.

Описание средства измерений

Малогабаритный переносной микроомметр ИКС-5 выполняет измерение электрического сопротивления четырехзондовым (четырехточечным) методом. Во время изменения через токовые зонды по контролируемому участку цепи протекает стабильный ток известной силы. С помощью потенциальных зондов напряжение, создаваемое этим током на контролируемом участке цепи, поступает на вход микроомметра, где преобразуется в цифровой код. Микроконтроллер микроомметра, с учетом необходимых поправок, рассчитывает значение сопротивления и выводит его на индикатор микроомметра.

Питание микроомметра автономное от встроенной в прибор прямоугольной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи напряжением 6 В и номинальной емкостью 1,2 А·ч.

Микроомметр состоит из следующих основных узлов: корпуса с лицевой панелью и ремня для переноски, платы печатного монтажа, аккумуляторной батареи, проводов для подключения измерительных зондов микроомметра к испытуемому изделию и измерительных зондов (штыревых и типа «крокодил»).

Вывод данных осуществляется на четырехразрядный семисегментный жидкокристаллический индикатор.

Пломба со знаком

проверки



Рисунок 1. Внешний вид микроомметра ИКС-5

Метрологические и технические характеристики

- 1 Диапазон измеряемого электрического сопротивления 0 до 10000 мкОм.
- 2 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений сопротивления равны $\pm[0,2+0,01(10000/R-1)]\%$, где R – измеренное значение сопротивления, мкОм.
- 3 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений сопротивления при изменении температуры окружающего воздуха от нормальных до предельных значений в рабочем диапазоне температур на каждые 20°C равны пределам допускаемой основной относительной погрешности измерений сопротивления.



- 4 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений сопротивления при наличии внешнего однородного магнитного поля частотой 50 Гц напряженностью до 400 А/м равны пределам допускаемой основной относительной погрешности измерений сопротивления.
- 5 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений сопротивления при изменении влажности окружающего воздуха от нормальных до предельных значений в рабочих условиях применения равны пределам допускаемой основной относительной погрешности измерений сопротивления.
- 6 Сопротивление токовых измерительных проводов, не более 0,3 Ом.
- 7 Входное сопротивление прибора по постоянному току, не менее 9 кОм.
- 8 Цена единицы наименьшего разряда выходного кода при измеряемом сопротивлении менее 1000 мкОм 0,1 мкОм.
- 9 Цена единицы наименьшего разряда выходного кода при измеряемом сопротивлении 1000 мкОм и более 1 мкОм.
- 10 Время установления рабочего режима, не более 5 с.
- 11 Время одного измерения, не более 2 с.
- 12 Интервал времени между измерениями, не менее 5 с.
- 13 Масса микроомметра без соединительных проводов, не более 0,9 кг.
- 14 Габаритные размеры, не более 145×102×55 мм.
- 15 Электропитание автономное от аккумуляторной батареи 6 В, 1,2 Ач.
- 16 Время заряда аккумуляторной батареи, не более 15 часов.
- 17 Средний срок службы прибора, не менее 10 лет.
- 18 Средняя наработка на отказ, не менее 3000 часов.
- 19 Рабочие условия применения в части воздействия климатических факторов внешней среды:
 - температура окружающей среды от минус 20 до 55 °С
 - относительная влажность воздуха при 30 °С, не более 90 %
 - атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа
 - внешнее магнитное поле частотой 50 Гц, напряженностью, не более 400 А/м.

Знак утверждения типа

наносят на лицевую панель микроомметра и титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом в левом верхнем углу.

Комплектность средства измерений

| №№ п.п. | Наименование | Кол-во, шт. |
|---------|---------------------------------------|-------------|
| 1 | Прибор ИКС-5 | 1 |
| 2 | Щуп в виде зажимов типа «крокодил» | 2 |
| 3 | Щуп штыревой | 1 |
| 4 | Длинный соединительный провод | 2 |
| 5 | Короткий соединительный провод | 2 |
| 6 | Зарядное устройство | 1 |
| 7 | Руководство по эксплуатации и паспорт | 1 |
| 8 | Методика поверки | 1 |

Проверка

осуществляется по документу «Малогабаритный переносной микроомметр ИКС-5. Методика поверки», утвержденному руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Челябинский ЦСМ» в 2011 году.

В перечень основного поверочного оборудования входят:

- катушки электрического сопротивления (однозначные меры электрического сопротивления) Р310, класса точности 0,01, с паспортным значением сопротивления 0,001 Ом и 0,01 Ом;
- катушка электрического сопротивления (однозначная мера электрического сопротивления) Р323, класса точности 0,05, с паспортным значением сопротивления 0,0001 Ом;
- шунт 75 ШСМ М3-3000А, 25 мкОм, класса точности 0,5.



Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений представлена в руководстве по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к малогабаритным переносным микроомметрам ИКС-5

1. ГОСТ 14014-91 Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока и сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний.
2. ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
3. ГОСТ 8.028-86 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления.
4. ТУ 4221.012.71693739-2011 Технические условия. Малогабаритный переносной микроомметр ИКС-5.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЧелЭнергоПрибор»,
ООО «ЧелЭнергоПрибор».

Юридический адрес: 454126, Челябинск, ул. Витебская, 4.

Почтовый адрес: 454080, Челябинск, а/я 12796.

Телефон/факс: (351) 211-54-01.

E-mail: g.volovich@mail.ru.

<http://www.limi.ru/>

Испытательный центр:

Государственный центр испытаний средств измерений ФГУ «Челябинский ЦСМ». Регистрационный № 30059-10.

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 101.

Тел./факс (351) 261-08-72

E-mail: stand@chel.surnet.ru

<http://www.chelcsm.ru/>

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

В.Н. Крутиков



11 97 2011 г.



ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Збруч *млн* листов(а)

